



MSW-111

INVERSOR ONDA MODIFICADA

MSW 111 - 1000W - 12V/127V Cód: 84813



Proteção contra
bateria descarregada



Proteção contra
curto-circuito



FAN



Proteção de sobretensão
na entrada



Proteção contra
superaquecimento

USB

Saída



Tomada
NBR 14136

Inversores de Onda Modificada (MSW) Eficiência e Versatilidade para o Dia a Dia

Os Inversores de Onda Modificada (MSW) da Hayonik oferecem uma conversão prática e confiável de energia, sendo a solução ideal para aplicações que demandam eficiência e versatilidade. Projetados para atender a diversas necessidades, são perfeitos para sistemas de energia solar, motorhomes, trailers, embarcações, residências off-grid e outros dispositivos móveis.

Com capacidade para alimentar equipamentos como ferramentas elétricas, eletrodomésticos, geladeiras e freezers, os inversores MSW garantem um fornecimento de energia estável, permitindo o funcionamento adequado de diversos aparelhos.

Seu design compacto e robusto facilita a instalação, enquanto sua construção de alta qualidade assegura durabilidade em diferentes ambientes. Além disso, a linha conta com múltiplas proteções de segurança, incluindo contra sobrecarga e superaquecimento, garantindo um desempenho confiável e seguro.

Seja para mobilidade, independência energética ou soluções temporárias, os Inversores MSW da Hayonik são a escolha inteligente para quem busca potência e praticidade.



Potência contínua:	1000W
Potência de pico:	2000W
Entrada:	12 VDC
Saída:	127 VCA
Tensão de saída (sem carga) (AC):	127VAC +/- 10V
Tensão de saída (com carga) - (8 Tensão de entrada nominal, 0 - 100% da carga):	116V -133VAC
Frequência:	60Hz ± 3Hz
Porta USB:	DC 5V, 21A
Onda de saída:	Onda Senoidal Modificada
Tensão nominal de entrada (DC):	13V +/- 0.6V
Faixa de tensão de funcionamento (DC):	11V - 16V +/- 0.2V
Corrente (sem carga):	≤900mA
Eficiência máxima	≥85%
Alarme de baixa tensão de entrada (DC):	10,5V ± 0,3V
Desativação da baixa tensão de entrada (DC):	15,80V +/- 0,3V
Recuperação de baixa tensão (sem carga) (DC)	12V +/- 0,3V
Desativação da sobretensão de entrada (DC)	16V +/- 0,3V
Recuperação de sobretensão (sem carga) (DC):	14V +/- 0,3V
Proteção contra sobrecarga:	1050W
Recuperação de sobrecarga:	Reduza a carga até a potência nominal do inversor e o reinicie
Proteção contra excesso de temperatura	Desligamento das saídas
Recuperação de sobretensão:	Recuperação automática após arrefecimento do superaquecimento
Proteção contra curto-circuitos de saída:	Desligamento das saídas
Recuperação de curto-circuito:	Após seguir as orientações da tabela de solução de problemas, reinicie o inversor
Inversão de polaridade da entrada (DC):	Queimará os fusíveis. A inversão de polaridade causará danos severos aos inversores.
Temperatura de funcionamento:	-15°C a 25°C, 60º a 40% de carga de potência
Temperatura de armazenamento:	Temperatura de armazenamento
Umidade de armazenamento:	10% a 95% de umidade relativa do ar
Método de arrefecimento	Fan de arrefecimento
Tamanho do produto	261 x 131 x 63 mm
Tamanho do pacote	290 x 162 x 107 mm
Peso do produto	1462 g
Peso do pacote	1820 g
Conectores de Saída	2 Tomadas padrão ABNT 14136